

IT-SSD8-WL

Con 8 LED ad alta potenza per un consumo totale di 14W, un angolo di apertura del fascio luminoso compreso tra 15° e 90° capace di coprire una distanza compresa tra 80m e 10m, l'IT-SSD8-WL è una Custodia per Telecamere con Illuminatore a Luce Bianca integrato caratterizzata da un'elevata garanzia di servizio.



- Flusso luminoso 800lm.
- Tempo di vita medio dei LED 30.000 ore.
- Campo di temperatura di lavoro esteso da -20 a 50°C.
- Garanzia 1-2 anni.

Famiglia Prodotto

L'IT-SSD8-WL fa parte della serie Custodie per Telecamera con Illuminatore a Luce Bianca integrato di Intellisystem Technologies che rappresenta la soluzione di qualità per l'illuminazione notturna a LED, atta a fornire una luce ad alta potenza per illuminare la scena di telecamere CCTV e IP. Tali prodotti sono stati appositamente progettati per garantire ottimi risultati e performance in termini di illuminazione e colori.

Caratteristiche Prodotto


- Sistema di alimentazione con drive a corrente costante per una maggiore affidabilità del sistema.
- Impiego di tecnologia LED di ultima generazione capace di offrire una maggiore efficienza e durata nel tempo.
- Appositamente progettata e realizzata per l'utilizzo di telecamere ad impiego professionale.
- Utilizzo per applicazioni interne ed esterne e per tutte le condizioni climatiche.
- Soluzione ad alto grado d'integrazione per una maggiore facilità d'installazione e riduzione dei relativi costi.

Operazioni di Manutenzione

1. Prima d'intervenire sul sistema assicurarsi di disattivare l'alimentazione elettrica.
2. Pulire accuratamente la finestra frontale trasparente al fine di garantire la migliore trasmissività della luce.
3. Pulire accuratamente tutte le superfici esterne della custodia al fine di garantire una migliore dissipazione del calore prodotto internamente.
4. Per tutte le operazioni di pulizia si consiglia l'utilizzo di un panno asciutto. Evitare l'utilizzo di sostanze contenenti alcol e sostanze corrosive.


Installazione Telecamera e Regolazione

1. Vista interna




Installare la telecamera sull'apposito supporto regolandone l'altezza, quindi fissare le apposite viti.

2. Collegamenti interni




1. BNC Segnale Video: Collegare il connettore BNC all'ingresso video della telecamera.
2. Cavo di alimentazione telecamera: Collegare il connettore di alimentazione alla telecamera.
3. BNC Segnale Video d'uscita: Collegare il connettore BNC al relativo monitor o registratore.
4. Cavo di alimentazione della custodia: Collegare il cavo alla rete elettrica di alimentazione.

3. Dimensioni interne alloggiamento telecamera



4. Regolazioni



1. Regolazione corrente LED. Aumentare la corrente fornita ai LED ruotando il potenziometro indicato in senso orario. Agire nel senso contrario per ottenere l'effetto opposto. Ad un aumento della corrente è associato un aumento del fascio luminoso dei LED.
2. Regolazione sensore CDR. Ruotare il potenziometro indicato in senso orario per aumentare la sensibilità del sensore CDR. Ruotare il potenziometro in senso contrario per ottenere l'effetto opposto.

Installazione Custodia

- Il prodotto si compone di parti fragili. Fare attenzione durante le fasi di trasporto e manipolazione.
- Prima dell'installazione assicurarsi che le tensioni e correnti d'esercizio siano corrette.
- Installare la custodia nell'apposita staffa di supporto utilizzando le viti fornite in dotazione.
- Regolare l'angolazione della custodia agendo sulle apposite viti di regolazione.
- Collegare saldamente i cavi di alimentazione assicurandosi di garantirne la perfetta impermeabilizzazione; nel caso, utilizzare un cavo elettrico con polo supplementare.
- Installare il cavo di alimentazione favorendo una curvatura del cavo esterno rivolta verso il basso.
- Si raccomanda l'installazione da parte di personale altamente qualificato.
- Contattare il nostro servizio clienti per ottenere informazioni su eventuali altri accessori per installazioni non standard.

Specifiche Tecniche

Tipo di LED: 8 unità a LED a luce bianca ad alta potenza da 2W

Temperatura del colore: Bianco freddo, bianco caldo

Lunghezza d'onda: 800lm

Angolo di apertura del fascio luminoso: Da 15° a 90°

Distanza del fascio luminoso: Da 80 a 10m

Funzione Day & Night: Automatico

Tensione di alimentazione: AC110-220V/AC24V/DC12V

Potenza dissipata: 14W

Cavo di alimentazione: 45cm (1.4 ft.) per alimentazioni 12VDC/24VAC

Uscita alimentazione interna: DC13.5V 1A

Alimentazione custodia: AC110-220V  (standard), altre tensioni di alimentazione disponibili

Pannello: Vetro temperato

Custodia: Alluminio pressofuso

Staffa di fissaggio: Per fissaggio a muro e a palo

Temperatura di esercizio: Da -20°C a +50°C (da -50°C a +50°C con riscaldatore acceso)

Grado di protezione agli agenti atmosferici: IP65

Colore: Bianco

Peso netto: 2.6 kg

Peso lordo: 3.25 kg

Dimensioni dell'imballaggio: 440*270*220mm


Staffa (opzionale)

Materiale: Lega di alluminio

Dimensioni: 360*90*90mm

Peso netto: 0.4 kg

Peso lordo: 0.7 kg




Selezione Modelli

Modello	Angolo di apertura	Distanza
IT-SSD8-WL-15-W	15°	80m
IT-SSD8-WL-30-W	30°	60m
IT-SSD8-WL-45-W	45°	40m
IT-SSD8-WL-60-W	60°	25m
IT-SSD8-WL-90-W	90°	10m

**Distanza d'illuminazione testata mediante l'utilizzo di una telecamera con CCD SONY da 1/3.*

Per raggiungere le distanze richieste fare attenzione alle specifiche della telecamera e agli obiettivi e lenti che s'intendono utilizzare poiché la distanza raggiunta dipende molto da questi parametri e può variare da modello a modello.

Disegni Meccanici



a:172mm b:84mm c:155mm d:390mm e:105mm f:20mm
g: 20mm h: 6mm

Immagini Campione



Con illuminatore acceso



Con illuminatore spento



Tutte le informazioni fornite in questo documento sono soggette a modifica, in qualsiasi momento e senza preavviso.